Line Magnetic
LINE MAGNETIC AUDIO

LM-211IA Röhren- Vollverstärker – Push Pull EL34 – 2 x 32W

HIGHLIGHTS

- Punkt-zu-Punkt Verdrahtung
- Triode/Ultra-linear Modi
- Hochwertige Komponenten

Line Magnetic Audio wurde 2005 gegründet und fertigt innovative High End Produkte, die durch modernste Technologie und durch ihren dauerhaften Wert bestechen. Klassische Röhrenelektronik, CD-Player, klassische Horn-Lautsprecher und DACs finden sich im Portfolio. Der Line Magnetic LM-2116A bietet die Tradition und die volle Faszination der Röhre im Vintage-Style.

Der LM-211IA ist ein Class AB Röhren-Gegentakt-Verstärker mit 4 x EL34 Röhren. Er leistet 2x15W im Trioden Modus und 2x32W im Ultra-Linear Modus. Der Verstärker verfügt über 4 symmetrische Line-Eingänge und 4/8Ω Ausgangsgruppen.

Mit einem hintergrundbeleuchteten Messgerät an der Vorderseite wird die Polarisation der Röhren eingestellt.

Der Verstärker verwendet speziell entwickelte EI-Transformatoren für die Stromversorgung und zwei EI-Ausgangstransformatoren mit großer Bandbreite. Sorgfälltig ausgewählte Premium Komponenten und feinste Punkt-zu-Punkt-Verdrahtung garantieren ein langlebiges, audiophiles Klangerlebnis.

Der LM-211iA bietet einen dynamische, vollen und natürlichen Röhren-Sound..

SPEZIFIKATION

Class AB Verstärker

2x15W RMS Triode
2x32W RMS Ultra-linear
Röhren: 2x 12AX7, 2x 12AU7, 4x EL34

THD: 1% (1kHz)
Signal – Rausch Verhältnis 88dB (bewertet A)
Frequenzgang:
10 - 50.000 Hz (-1.5 dB)
Empfindlichkeit:
200 mV
Eingangs-Impedanz: 100kΩ
Lastimpedanz: 4/8Ω

Anschlüsse
4x Line Eingänge Cinch
2x Schraubklemme kompatibel mit Bananen-Stecker

Mitgeliefertes Zubehör:
2x Sicherungen
1x Fernbedienung
1x abnehmbares Stromkabel
1x Manual

LOGISTIK DATEN

EAN Code
Silber: 0712038177110

DEEE
4.4 = 0,84 € H.T. = 1 € T.T.C.

Abmessungen (BxHxT)
& Gewicht

PRODUKT
376 x 192 x 345 mm / 19.6 Kg

VERPACKUNG
490 x 260 x 400 mm / 22.5 Kg

Röhre:
Eingangsstufe: 2x 12AX7 et 2x 12AU7
Leistungsstufe: 4x EL34

Handgefertigt mit feinster Punkt-zu-Punkt Verdrahtung
Bias Kontrolle mit einem “echten” Ampere Meter.
Analoge Eingänge: 4 Line Eingänge
Lastimpedanz: 4/8Ω
SoftStart und Einschaltverzögerung. (30 Sekunden)
Speziell entwickelte EI Transformatoren für die Stromversorgung.
2 EI Ausgangs-Transformatoren mit großer Bandbreite.
Premium ALPS-Lautstärkeregelung und Realcap-Kondensatoren.
Infrarot-Fernbedienung aus Metall und abnehmbarer Schutzkäfig für die Röhren

Standard-Röhren	Alternativen
12AX7	12AX7EH, ECC83, E83CC, CV4004, ECC803, 5751
12AU7	ECC82, 12AU7EH, 5814, 6189, CV4003
EL34	6CA7

IAD
International Audio Distribution
Deutscher Vertrieb: IAD GmbH Johann-Georg-Halske-Str.11 41352 Korschenbroich https://iad-audio.de info@iad-gmbh.de